

UNIQUE INTELLIGENT SERVICES 117588, Москва, ул. Ясногорская. д.5, стр. 1, 6 этаж ООО «НОВОСИСТЕМ», тел. +7(495)926-86-86 <u>info@uiscom.ru</u>, <u>www.uiscom.ru</u> ИНН 7710311878, КПП 771001001, ОГРН 1037739054682

## Установка и настройка PhonerLite

1. Скачать приложение PhonerLite Вы можете с официального сайта: http://www.phonerlite.de/ download\_en.htm

2. После запуска установочного файла на экране появится окно с выбором языка интерфейса. По умолчанию «Русский». Подтверждаем выбор нажатием кнопки «ОК»

Выберите язык установки					
1	Выберите язык, который будет использован в процессе установки:				
	Русский				
	ОК Отмена	3			

3. Следующим шагом необходимо ознакомиться и принять условия Лицензионного соглашения. Без этого условия установка будет невозможна.

Veranouka Phoneiene	_	
Лицензионное Соглашение		Ē
Пожалуйста, прочтите следующую важную информацию п продолжить.	еред тем, как	Ć
Пожалуйста, прочтите следующее Лицензионное Соглашен принять условия этого соглашения перед тем, как продоля	ние. Вы должн кить.	ны
Лицензия на использование PhonerLite		^
Исключая специально оговоренные случаи, всё программн документация, входящие в состав дистрибутива PhonerLite собственностью Heiko Sommerfeldt.	ое обеспечен е, являются	иеи
© 2017 неко sommerteiot, все права защищены. Это программное обеспечение поставляется "как есть", бе или подразумеваемых гарантий. Автор не несёт никакой о	з любых явны тветственнос	их ти У
• Я принимаю условия соглашения		
0.5		

4. Укажите необходимые опции установки:

🕞 Установка — PhonerLite		°— °		×
Выберите дополнительные задачи Какие дополнительные задачи необхо	одимо выполнить	?	G	
Выберите дополнительные задачи, ко установке PhonerLite, после этого наж	торые должны в мите «Далее»:	ыполниться при		
Дополнительные значки:				
Создать значок на <u>Р</u> абочем столе				
□ Создать значок в □анели быстрог	о запуска			
	< <u>Н</u> азад	<u>Д</u> алее >	Отм	ена

5. Затем выполните установку, нажав кнопку «Установить»

Всё готово к устано	овке		
Программа установн компьютер.	ки готова начать установку Phone	erLite на ваш	Ċ
Нажмите «Установи просмотреть или из	ить», чтобы продолжить, или «На менить опции установки.	зад», если вы хот	ите
Дополнительные з Дополнительны Создать знач	задачи: ые значки: юк на Рабочем столе		^
			$\sim$
<			2
<			>

6. Процесс установки завершается подтверждающим окном. По умолчанию установлена опция «Запустить PhonerLite». После нажатия кнопки «Завершить» произойдет запуск приложения.



7. Для настройки программы необходимо знать регистрационные данные. Их можно найти в разделе «Виртуальная ATC» - «Sip-линии» Личного кабинета. Кликнув на шестизначный номер sip, в открывшемся окне будет отображена необходимая информация.

8. При первом запуске приложения появляется Мастер настройки. В разделе Оператор (Провайдер) выбираем «ручная настройка». В полях «Proxy/Register» и «Реалм/Домен» вводим сервер и порт: voip.uiscom.ru:9060. Переходим к следующему этапу настройки нажатием на зеленую стрелку

Мастер настройки	×
Рhone 2.55 Оператор (Провайдер)	erLite
<ul> <li>sipgate basic</li> <li>sipgate team</li> <li>MIXvoip</li> <li>voipGATE</li> <li>sipkom</li> <li>ручная настройка</li> </ul>	Proxy/Registrar voip.uiscom.ru:9060 Реалм/Домен voip.uiscom.ru:9060 STUN

9. Следующим шагом необходимо ввести SIP-логин, пароль из Личного кабинета и нажать на стрелочку вправо:

Мастер настройки	×
PhonerLite 2.55 Пользовательские данные	
Имя пользователя Sip-login Sip-login@voip.uiscom.ru:9060	
Пароль	

10. Далее Мастер установки предлагает выбрать основные устройства для ввода и воспроизведения. Подтверждаем, нажатием на стрелку вправо.



11. Подтверждаем создание учетной записи кликнув на зеленую галочку



12. В открывшемся окне выбираем пункт Конфигурация, переходим на вкладку Кодеки и оставляем выбранными только G.711 A-Law, G.711 u-Law и DTMF, которые необходимо разместить в порядке, указанном на картинке ниже.. Перемещение производится стрелками «Вверх» и «Вниз». Сохраните изменения.

🐵 PhonerLite	_		×
<u>Д</u> ействия <u>Н</u> астройки <u>П</u> омощь			
Вызываемый номер			
			~
1 2 3 аbc def Номер Длительность Кодеки		5	•
4 5 6 ghi jkl mno			
7 8 9 pqrs tuv wxyz			
* 0 # •			
🔆 Журнал вызовов 🙋 Телефонный справочник 🔯 Конфигурация 🚮 Статистика			
S voip.uiscom.ru:9060 V Новый Переименовать Удалить Сохранить как Сохранить как			
🚘 Сервер 🔔 Пользователь 🤍 Сеть 🍸 Кодеки 🛒 Сертификаты 🐠 Звук			
✓ G.711 A-Law, 64 kbps       ∧         ✓ G.711 u-Law, 64 kbps       ↓         ✓ DTMF (00B), - kbps       ↓			
Селис 10 Мрс Детектор тишины отклк ∨ МОН			
☐ ilBC, 15 kbps			
Speex, 15 kbps			
G.722 WB, 64 kbps			
ணруюівскиясаляровероб v 🥝 sip: Фуюір.uiscom.ru:9060 авторизован			

13. Заходим во вкладку Пользователь и введим sip-login в отмеченные поля. По завершению нажимаем кнопку «Сохранить».

😁 Pho	nerLite								$\times$
<u>Д</u> ействия <u>Н</u> астройки <u>П</u> омощь									
69	2 6	5	Ŝ	r 🕒 🍕 🕾					
Вызыва	емый но	омер							
				[					~
1	2 abc	3 def		Номер	Длите	ельность	Кодеки	5	•
4 ghi	5 jkl	6 mno							
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz							
*	0	#	>						
📞 ж	урнал в	ызовов	@	Телефонный справ	очник 🔯 Кон	нфигурация	Статистика		
🚱 voip	o.uiscom.ru	:9060	~	Новый Переимен	] 🏥 овать Удалить	🕎 Сохранить ка	ак Сохранить		
🚍 c	ервер	_ По	льзо	ватель < Сеть	Кодеки 🇔	🏹 Сертифика	аты 💵 Звук		
Имя	пользо	вателя	(лог	и Отображаемое и	імя (ник) Но	мер доступа	к ГПЯ		
sip-l	ogin			sip-login					
Паро	ль			Имя для авториз	ации (неос Ва	ш телефоный	номер		
••••	•••••			sip-login	sır	o-login			
🞯 voip.	uiscom.r	u:906(	~ 0	sip: @voip.uis	com.ru:9060 авт	оризован			

14. Во вкладке Сеть Вы можете выбрать локальный SIP-порт. RTP порт используется на основании этого поля прибавление значения 2. То есть если в поле "Порт" указано 5060, то RTP порт будет равным 5062. Сохраните значения.

PhonerLite —	.		Х				
<u>Д</u> ействия <u>Н</u> астройки <u>П</u> омощь							
いりのよいでのない							
Вызываемый номер							
			~				
1 2 3 Номер Длительность Кодеки		5	•				
4 5 6 ghi jkl mno							
7 8 9 pqrs tuv wxyz							
* 0 # •							
🔆 Журнал вызовов 💿 Телефонный справочник 🔯 Конфигурация 🕋 Статистика							
№ voip.uiscom.ru:9060         ✓         ✓         ↓							
🖳 Сервер 👱 Пользователь 🤇 Сеть 🍸 Кодеки 🔝 Сертификаты 🐠 Звук							
Порт         Предпочтительный протоко         ✓ Multicast DNS         Брандмауэр Windows           5060         ●         UDP         □         UPnP NAT           ○         TCP         □         IPv6         □         двойной стек							
Sip:uiscom.ru:906( ∨  sip:l @voip.uiscom.ru:9060 авторизован							

Настройка завершена.